Valdymas, naudojant SeraNova aplikaciją ം പ്പൂ Smart Home 🖌 🖓 User Demo 🤸 °. 20;0 H DASHBOARD DASHBOARD SYSTEMS Home Security GTCOM2 Smart Home Gate Home Security 13 2 Garage Gate Area Name DISARN A $\overline{}$ TA Smart Home Fire Barrier 4LOD STAY



Q



Žingsnis po žingsnio instrukcija

1.Atsisiųskite ir atidarykite "SeraNova" programą https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seranova.cloud

arba naudokite "SeraNova" web versiją: <u>https://seranova.eu/login</u>





Registruokitės ir sukurkite paskyrą arba Prisijunkite

Jeigu nežinote IMEI

Išsiųskite SMS komandą: INSTOOOOO 100 1

Iš modulio gausite SMS su IMEI

Arba prijunkite modulį prie kompiuterio miniUSB kabeliu. Įdiekite konfigūravimo programinę įrangą SERA2 (https://www.topkodas.lt/downloads/) Eikite į SERA2> Sistemos parinktys> Sistemos informacija

(g) SERA2 [PROGATE]		
📄 Failai 🔌 Nustatymai 🏾 🔮	🔓 Įrenginiai 🛛 🕎 Nu	ıskaityti [F5] 🛛 🞇 İrašyti [F6] 🛑 Atnaujinti Pagalba
····· Sistemos pasirinktys	Sistema	
 GSM komunikacija Vartotojai/Praėjimo kontrolė įėjimai/ apsaugos sist zonos išėjimai (PGM) Automatika/jutikliai įvykių apžvalga įvykių serašes 	Bendros sistemos p	pasirinktys Sistemos gedimai/ sutrikimai Sistemos informacija
	GSM Modemas:	2G GSM/GPRS/EDGE Quad band (850/900/1800/1900MHz)
	Techninė įranga:	PROGATE
	Bootloader:	PROGATEv2_boot_v2
RT testavimas ir stebėjimas	Mikro programa:	042109092207
Mikro programa	Serijinis numeris:	: 00000243
	IMEI:	86
	Modern Type:	2G-QB / V01



• Fikita i SISTEMOS nasnauskita	🗮 ေလိုင္ရ Home Security GTCOM2 🔻	_ිලා Zivile →
"Pridėti naują sistemą".	SKYDELIS SISTEMA	ႋဝိင္ပိ SISTEMOS
 Įveskite reikiamus parametrus. 	Pridėti naują sistemą	
الله الله الله الله الله الله الله الل	Paieška Q	:: 🎟
Pridėti naują sistemą × Sistemos pavadinimas	∕ ↓ Detalus Sistema	RSSI
0 / 100 [renginio UID/IMEI/MAC *	Home Security GTCOM2 Kauno r., LT-54311, Lithuania	87%
Objekto adresas 123456 0/10 Vartotojo prieigos kodas	Įrašų sk. viename puslapyje: 50 Eksportuoti į csv 💽	 ▼ 1-1 of 1
0/6 Telefono numeris 1234 IŠSAUGOTI		
Sistema Ivyklai		

1. Pasirinkite sistemą



Įrašų sk. viename puslapyje: 50 🔹 1-2 of 2



2. Eikite į SISTEMA



1. PRIDĖTI VALDIKLĮ (WIDGET)

2. Redaguokite nustatymus.

3. Įtraukite į skydelį



• Eikite į SKYDELIS



+ PRIDĖTI VALDIKLĮ (WIDGET)

=	_စ ီင်္ပီ Vartai	حئivile ح
SKYDELIS	SISTEMA	°င်ိဳ SISTEMOS
Vartai Vartai	PGM1	

Pirmasis sistemą pridėjęs asmuo tampa administratoriumi. Jis gali pridėti kitus vartotojus ir suteikti jiems teises : administratoriaus arba vartotojo.



≡	= ంస్లో Vartai ▾ ౖిణ్ణ Zivile ▾	
ſ	Pridėti naują vartotoją X	
F	Įvesti elektroninį paštą	
	0 / 100	
	Vartotojo Vardas	
	0 / 31	
	Telefono numeris	
	Vartotojo kodas	
	iButton kodas X	
	RFID Card Number	
	Išėjimo valdymas None	
	Sistema Jvykiai	

	ه.کر° Vartai		ට _{ැලා} Zivile	
Pridėti naują va	rtotoją		×	
Įvesti elektroninį paštą info@topkodas.lt				
Vartotojo Vardas Aidas		1	6 / 100	5
Telefono numeris + 37065558449			5 / 31	1
Vartotojo kodas 1111				
iButton kodas			×	
RFID Card Number			×	
Išėjimo valdymas PGM/Output1; OUT	1		-	
Ŕ				

SVARBU:

- Pridedant valdiklį prie "SeraNova" programos:
- SERA Cloud paslauga turi būti įjungta
- SERA2> GSM ryšys> SERA Cloud paslauga

③ SERA2 [PROGATE]		
📄 Failai 🔌 Nustatymai 🍶	🔓 Įrenginiai 🛛 🕎 Nuskai	tyti [F5] 🛛 🞇 Įrašyti [F6] 👘 Atnaujinti 🧐 Pagalba
; Sistemos pasirinktys	–Įvykių perdavimas/Komu	nikacija
<mark>GSM komunikacija</mark> Verteteici@rećiime_kontroló	SMS/skambučių perdavi	imas Norimas SMS tekstas GPRS/IP/TCP/UDP Pranešti saugos tarnyboms SERA Cloud paslauga
lėjimai/ apsaugos sist zonos		
— Išėjimai (PGM) — Automatika/iutikliai		SERA Cloud paslauga (pagal putvlėjima)
(vykių apžvalga		
– įvykių sąrašas	IP arba domenas:	
— RT testavimas ir stebėjimas — Mikro programa	Nuotolinis portas:	10000
Wiki o programa	APP raktas:	*****

Daugiau informacijos:

- <u>https://www.topkodas.lt/downloads/</u>
- info@topkodas.lt